



## Anschlagwirbel Codipro DSR FE UP - Mit Dreh- und Schwenkfunktion

### Produktinformation

Der Anschlagwirbel FE.DSR von Codipro ist ein dreh- und schwenkbarer Anschlagwirbel mit Innengewinde. Er besteht aus GRADUP-Stahl und ist zum Heben und Drehen von Lasten geeignet. Seine Dreh- und Schwenkfunktion ermöglicht eine perfekte Ausrichtung in die Zugrichtung. Der Anschlagwirbel ist um 180° schwenkbar und um 360° drehbar.

#### Merkmale:

- Schwenkbar unter Last
- Für jede Hebeanwendung geeignet
- Zwei Möglichkeiten zur Befestigung: Inbussschlüssel oder Torque wrenches
- Anzugsmoment ist auf allen Hebebügeln in der GRADUP-Reihe eingepreßt

**Material:** Hochfester Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1677-1

*außer Klasse/WLL*

**Sicherheitsbeiwert:** 5:1

| Artikel-Nr.    | Tragfähigkeit<br>t | Gewinde<br>mm | Anzugsmoment Nm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L max. | S (mm) | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 4215FEDSRM8UP  | 0,4                | M 8 (x1,25)   | 6               | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 45     | 20     | 0,9             | 5                     |
| 4215FEDSRM10UP | 0,7                | M 10 (x1,50)  | 10              | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 45     | 20     | 0,9             | 5                     |
| 4215FEDSRM12UP | 1,05               | M 12 (x1,75)  | 15              | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 45     | 20     | 0,9             | 5                     |
| 4215FEDSRM14UP | 1,4                | M 14 (x2)     | 30              | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 45     | 20     | 0,9             | 5                     |
| 4215FEDSRM16UP | 2                  | M 16 (x2)     | 50              | 45      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 45     | 20     | 0,9             | 5                     |
| 4215FEDSRM18UP | 2,3                | M 18 (x2,5)   | 70              | 62      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 19      | 62     | 24     | 2,6             | 5                     |
| 4215FEDSRM20UP | 2,5                | M 20 (x2,5)   | 100             | 62      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 19      | 62     | 24     | 2,6             | 5                     |
| 4215FEDSRM22UP | 3,5                | M 22 (x2,5)   | 120             | 62      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 19      | 62     | 24     | 2,6             | 5                     |

Blaupause

